

Unterputz-Dimmer T35

Art-Nr.: 3500x0000



Geeignet für Glüh- und HV-Halogenlampen

Kompatibel mit Schalterprogramme von Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen im Min. Bereich

Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller










EHMANN Service - Inklusive Schalterprogramm-Adapter

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



Unterputz-Dimmer T35

Technische Daten

| | | |
|--|---|--|
| 60 - 600 W/VA Leistung | 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung | |
| Geeignet für Glüh- und HV-Halogenlampen | | |
| <p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt</p> <p>Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter, beleuchtbar</p> <p>Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter)</p> <p>Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr)</p> <p>Übertemperaturschutz: Temperatursicherung</p> <p>Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T2,5AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)</p> |        | |
| <p>Schalterprogramm-Adapter</p> <p>Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.</p>  | <p>Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen Sollte beim Dimmen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.</p> <p>Min</p>  | |
| Art.-Nr. 3500x0000 | EAN 401209635000 2 | VPE 10 71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H) |