

# Unterputz-Serien-Schalt-Dimmer T39.03

Art-Nr.: 3900x0300



Geeignet für Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator

Kompatibel mit Schalterprogramme von Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.

Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

Serienschalter mit Dimmerfunktion: Eine Lampengruppe kann gedimmt und eine geschaltet werden

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Service - Inklusive Schalterprogramm-Adapter

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



## Unterputz-Dimmer T39.03

### Technische Daten

<p><b>20 - 500 W/VA</b> <b>Leistung</b></p>	<p><b>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz</b> <b>Nennspannung</b></p>	
<p>Geeignet für Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator</p>		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt          Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter, beleuchtbar          Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter)          Einsatzgebiet : Serien- und Serien-Wechselschaltungen          Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> (starr)          Übertemperaturschutz: Temperatursicherung          Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T4AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)</p>	       	
<p><b>Schalterprogramm-Adapter</b>          Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.</p> 	<p><b>Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen</b> Sollte beim Dimmen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.</p> <p><b>Min</b></p> 	
<p>Art.-Nr. 3900x0300      EAN 401209639003 9      VPE 10</p>	<p>71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H)</p>	