

Unterputz-Dimmer T43

Art-Nr.: 4300x0000



Geeignet für Glüh- und Halogenlampen

Kompatibel mit Schalterprogramme von Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen im Min. Bereich

Kurzschluss-/Überlast-/ Übertemperaturschutz

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

EHMANN Vorteil - 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller










EHMANN Service - Inklusive Schalterprogramm-Adapter

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



Unterputz-Dimmer T43

Technische Daten

60 - 400 W/VA Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	
Geeignet für Glüh- und Halogenlampen		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt</p> <p>Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter, beleuchtbar</p> <p>Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter)</p> <p>Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr)</p> <p>Übertemperaturschutz: Temperatursicherung</p> <p>Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T1,6AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)</p>	      	
<p>Schalterprogramm-Adapter</p> <p>Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.</p> 	<p>Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen</p> <p>Sollte beim Dimmen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.</p> <p>Min</p> 	
Art.-Nr. 4300x0000	EAN 401209643000 1	VPE 10
		71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H)